




## PURI

Spot für Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, QPAR51, weiß, max. 50W, inkl. 3Phasen-Adapter

Dreh- und schwenkbarer Hochvoltstrahler PURI mit passendem Adapter für das 3Phasen Hochvolt-Schienen-System. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte ist durch den verbauten GU10 Sockel für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel geeignet. Für Halogenleuchtmittel mit 5 cm Durchmesser befindet sich ein Dekoring zum aufsetzen auf das Leuchtmittel im Lieferumfang.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	153561
Fassung	GU10
Leuchtmittel	QPAR51
Anzahl Fassungen	1
Leuchtmittel inklusive	0
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Schwenkbereich	85 °
Horizontaler Drehbereich	350 °
Länge	8.4 cm
Höhe	9.9 cm
Durchmesser	3.6 cm
Nettogewicht	0.177 kg
Bruttogewicht	0.229 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	II
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Schiene Decke, Schiene Wand, -Wand
Wattage	50.0 W
Farbe	weiß
BIG WHITE Seite	350

## Leuchtmittlempfehlung

1001565	LED Leuchtmittel , QPAR51, GU10, 7,2W, 36°, 4000K weiß
1003095	LED Leuchtmittel , QPAR111, GU10, 4000K, 55°, dimmbar

## Notizen

---

---

---

---

---