EASY LIM PRO RF MASTERSTEUERUNG

Funk, 24V, 350mA, max. 5W, 3 Kanal

Drei-Kanal LED RGB Steuerung zur Betrieb von 350mA Konstantstrom-LED Installationen. Die Steuerung verfügt über siebzehn fest eingestellte Programme, Pausenfunktion, einstellbare Helligkeit und Fade Geschwindigkeit und Memory Funktion bei Netztrennung. Die maximale Ausgangsleistung pro Kanal beträgt 5W. Zusätzlich wird ein entsprechendes 24V Netzteil benötigt. Für größere Anwendung kann die Mastersteuerung zusätzlich um mehrere Slave Steuerungen erweitert werden. Als optionales Zubehör steht eine zur Verfügung.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	470610
Primäre Nennspannung	24V DC ma/V
Länge	16.6 cm
Breite	3.9 cm
Höhe	3.3 cm
Nettogewicht	0.09 kg
Bruttogewicht	0.114 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	III
Farbe	weiß

Notizen